

Servisní menu Ingenico Move 3500

1.Nastavení WIFI

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- Scan networks -> vybereme Wifi -> zadáme heslo -> zeleným tlačítkem uložíme

2.Zjištění IP terminálu

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- vybereme Status -> Display (zobrazení na displeji)

-> Print (vytiskne nastavení na tiskárně)

Pro správné fungování propojení terminálu s pokladnou je nutné mít v nastavení terminálu registrovanou **pouze jednu WIFI**. V případě, že je zde více WIFI je nutné provést smazání všech profilů WIFI a poté nastavit správnou WIFI.

3.Smazání všech profilů WIFI

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- Advanced options -> My networks -> Delete all

Po smazání profilů WIFI je nutné připojit WIFI viz. krok 1.

Klíčování terminálu dle manuálu od NEXI je možné pouze u NOVÉHO zařízení.