

# Propojení MDB s prodejními automaty

Tento návod poskytuje krok za krokem instrukce pro úspěšné propojení samoobslužného platebního terminálu CM30 s prodejním automatem (vending machine) pomocí MDB sběrnice. CM30 je zařízení s Android OS, které podporuje platby VISA, MASTERCARD a také zákaznické karty.

## Technické Požadavky

- **Zařízení:** Platební terminál CM30 s Android OS a podporou pro VISA/MASTERCARD.
- **Prodejní Automat:** Automat kompatibilní s MDB sběrnici v. 4.1, 4.2, 4.3
- **MDB Rozhraní:** Sběrnice pro propojení prodejního automatu a platebního terminálu.
- **Napájení:** Zajištění napájení pomocí sběrnice MDB, 12-48V

## Krok 1: Příprava zařízení


### 1. Kontrola Zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou CM30 a prodejní automat funkční a kompatibilní s MDB sběrnici 4.1, 4.2, 4.3
- Ujistěte se, že CM30 má nainstalovaný aktuální firmware a aplikace pro akceptaci plateb.

### 2. Bezpečnostní Opatření:

- Zajistěte, aby bylo pracoviště odpojeno od hlavního napájení před začátkem instalace.
- Používejte antistatické pásky k ochraně elektronických součástí.

## Krok 2: Fyzické propojení



### 1. Připojení MDB Kabelu:

- Najděte MDB konektor na prodejním automatu určený pro připojení platebního terminálu.
- Použijte MDB kabel k propojení terminálu CM30 a prodejního automatu.

### 2. Zajištění Spoje:

- Ujistěte se, že jsou konektory pevně zasunuty a zajištěny, aby nedošlo k náhodnému rozpojení během používání.

## Krok 3: Konfigurace softwaru

### 1. Spuštění CM30:

- Zapněte zařízení CM30 a ujistěte se, že je připojeno k síti (Wi-Fi nebo mobilní data) pro přístup k aktualizacím a vzdálené správě. Zařízení je dodáváno již s MDM, které automaticky konfiguruje software a poskytuje vzálený management.

### 2. Konfigurace Platební Aplikace:

- Otevřete platební aplikaci KASA PAY na zařízení CM30.
- Zadejte potřebné přihlašovací údaje a konfigurační data podle pokynů poskytovatele platebních služeb.

### 3. Nastavení MDB Protokolu:

- V automatu nastavte režim komunikace na MDB a potvrďte nastavení.
- Přizpůsobte specifické parametry (např. měnu, časové limity) dle požadavků vašeho prodejního automatu.

## Krok 4: Testování funkčnosti

### 1. Testovací Platba:

- Proveďte testovací transakci pomocí platební karty (VISA/MASTERCARD) i zákaznické karty, abyste ověřili, že je propojení funkční.
- Zkontrolujte, zda prodejní automat správně reaguje na úspěšnou platbu.

### 2. Kontrola Chyb:

- V případě problémů zkontrolujte připojení MDB kabelu a nastavení terminálu.

- Proveďte diagnostiku pomocí možnosti protokolování v aplikaci CM30.
- 

Revision #3

Created 1 November 2024 15:19:39 by Admin

Updated 1 November 2024 15:25:50 by Admin